

Sound Blaster Roar SR20A

Kompakter kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit NFC-Funktion

Noch nie zuvor hat ein Kompaktlautsprecher im Taschenbuchformat einen derart kraftvollen und ausgewogenen Klang geliefert. Mit dem Sound Blaster Roar haben wir das Unmögliche möglich gemacht, indem wir ein beeindruckendes doppeltverstärktes 5-Treiber-Lautsprechersystem (inkl. leistungsstarkem Subwoofer) auf die Größe eines Wörterbuchs geschrumpft haben. Das Ergebnis spricht für sich: ein Lautsprecher, der kleiner, leichter, stabiler und leistungsfähiger ist als jeder andere Lautsprecher seiner Klasse. Sie müssen ihn gehört haben, um es zu glauben.

- **Mit NFC-Funktion:** unkomplizierte Kopplung via Bluetooth.
 - **Creative Multipoint:** Sie können zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig anschließen.
 - **Hochauflösende Audio-Codecs:** unterstützt aptX® und AAC für Audio-Wiedergabe in gleicher Qualität wie über eine Kabelverbindung.
 - **ROAR-Audiopower auf Knopfdruck:** verleiht der Lautsprecherwiedergabe sofort mehr Lautstärke und Klangfülle.
 - **TeraBass:** Optimaler bass auch bei geringer Lautstärke
 - **Freisprecheinrichtung für Telekonferenzen:** Sie können Anrufe auf dem Smartphone annehmen, ohne die Hände benutzen zu müssen.
 - **Integrierte Sprachaufnahmen:** nimmt Musik und Anrufe direkt auf eine microSD-Karte auf.
 - **Integrierter MP3-/WMA-/WAV-Player:** Genießen Sie Ihre Musik direkt von microSD-Karte, ganz ohne Telefon.
 - **microSD-Kartenleser:** Der Inhalt der microSD-Karte kann durchblättert oder geändert werden, wenn USB-Verbindung zu PC/Mac besteht.
 - **Sound Blaster USB-Audio:** In Kombination mit der Sound Blaster Systemsteuerung für PC/Mac funktioniert der Sound Blaster Roar als externer Sound Blaster mit SBX Pro Studio-Technologien für eine verbesserte Audiowiedergabe in Echtzeit.
 - **Akku mit Zusatzfunktion:** Der integrierte Lithiumionenakku mit 6000 mAh lädt auch Smartphones und Tablet-PCs auf und sorgt für bis zu acht Stunden* Audiowiedergabe.
 - **Per Knopfdruck aktivierbare Sirene:** Machen Sie im Notfall schnell auf sich aufmerksam.
 - **Bedtime-Modus:** Die Wiedergabelautstärke wird langsam abgesenkt, und dann wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
 - **MegaStereo:** Zweimal roar, zweifache Leistung! Der Sound Blaster Roar bietet für sich allein schon einen umwerfenden Stereoklang. Stellen Sie sich jetzt den Sound vor, den Sie mit zwei Sound Blaster Roar-Einheiten erzielen! Mit dem MegaStereo-Kabel können Sie zwei Sound Blaster Roar-Lautsprecher miteinander verbinden und damit einen linken und einen rechten Kanal für eine noch breitere Raumwirkung erzeugen. So klingen Musik, Filme und Spiele noch beeindruckender! Bei Verwendung des MegaStereo-Kabels wird nur die Audiowiedergabe über Bluetooth®, microSD-Karte und USB-Audio (PC oder Mac) unterstützt.
 - **Link Security:** Ihr Lautsprecher, ihre Regeln. Der Anschluss per Bluetooth kann auf sehr unterschiedliche Weise erfolgen. Der Sound Blaster Roar verfügt dabei über die vielfältigsten Konnektivitätsoptionen, die bis heute jemals für einen tragbaren kabellosen Lautsprecher zur Verfügung standen. Drei Modi stehen zur Verfügung: Creative Bluetooth Multipoint (LS2) (Standard), „Zugangsfreundlich“ (LS1) und „Freier Zugang“ (LS AUS).
- * Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von Nutzungsweise, Einstellungen und Umweltbedingungen ab.



Technische Daten

- Produktgewicht: 1,1 kg
- Abmessungen (H x B x T): 57 x 202 x 115 mm
- Netzteil
 - Leistung: 15 V, 1,6 A
 - Gewicht: 153 g
 - Kabellänge: ca. 1,9m
 - Stecker USA/Japan: eingebautes Netzteil
 - Austauschbare(r) Netzstecker für Großbritannien: 19 g
 - Austauschbare(r) CE-Netzstecker: 17 g
 - Die im Lieferumfang enthaltenen austauschbaren Stecker können je nach Region bzw. Land unterschiedlich ausfallen.
- USB-Kabel
 - Gewicht: 26 g
 - Kabellänge: ca. 75 cm
- Bluetooth-Version: Bluetooth 3.0
- Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
- Unterstützte Bluetooth-Profile:
 - A2DP (kabellose Stereoübertragung via Bluetooth)¹
 - AVRCP (Fernsteuerung per Bluetooth)
 - HFP (Freisprechprofil)
- Unterstützte Codescs: SBC, aptX, AAC
- Reichweite für Bluetooth-Geräte: bis zu 10 Meter (*im Freien gemessen. Reichweite kann durch Wände und feste Strukturen vermindert werden.*)
- Die Creative Multipoint-Funktion ermöglicht die gleichzeitige Verbindung zweier unterschiedlicher Bluetooth-fähiger Stereoeräte mit dem Lautsprecher.
- Unterstützt problemlose Kopplung und Verbindung mit NFC-fähigen (Near Field Communications) Bluetooth-Stereoeräten.
- Integrierter 3,5-mm-AUX-Eingang für andere Audiogeräte
- Lithiumionenakku mit 6000 mAh
- Bis zu 8 Stunden Audiowiedergabe
- Aufladung per Mikro-USB-Kabel oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil
- Aufladen von Mobilgeräten per USB möglich (max. Leistung: 1,0 A)
- Unterstützt den microSD-Kartenlesermodus
- Unterstützt microSD-Karten ab Klasse 4, bis zu 32 GB (MicroSD / MicroSDHC)
- Spielt gängige Audioformate ab, z. B. MP3, WMA und WAV
 - Unterstützte Audioformate: MP3, WMA und WAV (16 bit 48Khz PCM)
 - Unterstützt MP3- und WMA bis zu 320kbps.
 - Nicht unterstützt WMA Pro / Lossless
- Aufnahmefunktion für Audio-/Sprachmitschnitte oder Telefongespräche, 16 k, ADPCM, WAV-Format
- Unterstützt den USB-Anschluss an andere Audiogeräte per Mikro-USB-Kabel auf PC oder Mac
- Unterstützt Sound Blaster Systemsteuerung³ auf PC oder Mac

Hinweise:

- Kompatibel mit PC (Windows XP/Vista/7/8/8.1) und Apple Macintosh (*Bluetooth-Unterstützung für die kabellose Stereo-Übertragung erforderlich*)
- Kompatibel mit den meisten gängigen Mobiltelefonen der großen Hersteller, die *Bluetooth-A2DP* unterstützen
- Kompatibel mit Mobiltelefonen mit integrierter NFC-Technologie (Near Field Communications) für problemlose Kopplung und Verbindung

¹ Stereo-Bluetooth- oder A2DP-Profil ermöglicht die kabellose Übertragung von Vollstereoton an andere Bluetooth-Geräte. Sie können der Dokumentation bzw. der Website des Geräteherstellers entnehmen, ob Ihr Gerät (Notebook, PC oder Mobilgerät) mit A2DP-fähiger Bluetooth-Technologie ausgestattet ist.

² Bei mittlerer Lautstärke. Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von Nutzungsweise, Einstellungen und Umweltbedingungen ab.

³ Die Sound Blaster Systemsteuerung für den Sound Blaster Roar steht unter www.soundblaster.com/downloads/SBCP zum Download zur Verfügung.

Lieferumfang

- Sound Blaster Roar
- Netzteil
- Austauschbare(r) Netzstecker*
- Mikro-USB-Kabel
- Kurzanleitung

* Nur für bestimmte Regionen verfügbar

Mindestsystemvoraussetzungen

- Bluetooth-Geräte mit Unterstützung des Stereo-Bluetooth-Profiles (A2DP) für Stereo-Audioübertragung
- HFP (Freisprechprofil) zur Annahme von Anrufen auf Bluetooth-fähigen Mobilgeräten
- NFC-fähige Geräte (für problemlose Kopplung bzw. Verbindung durch Tippen auf das NFC-Logo)
- microSD-Karte zur Wiedergabe von Audiodateien im MP3-, WMA- und WAV-Format
- microSD-Karte für Mitschnitte von beliebigen Audioquellen, einschließlich Telefongespräche
- Analoge Audiogeräte mit 3,5-mm-Ausgang
- Aufladung des Lautsprechers per USB oder mit im Lieferumfang enthaltenen Netzteil
- Mobilgeräte mit Aufladefunktion per USB (max. Leistung des Lautsprechers: 1,0 A)
- Für kabelloses Streaming: Kompatible Bluetooth-Geräte mit Unterstützung des Stereo-Bluetooth-Profiles (A2DP)
- Für Wiedergabe bzw. Mitschnitt per microSD-Steckplatz: microSD-Karte ab Klasse 4, bis zu 32 GB, Wiedergabe gängiger Audioformate, wie z. B. MP3, WMA und WAV
- Für Kopplung per Knopfdruck: NFC-fähige Geräte
- Für direkten Anschluss an den Aux-Eingang: Analoge Audiogeräte mit 3,5-mm-Ausgang oder Cinch-Ausgang
- Für Sound Blaster Systemsteuerung:
 - **PC** : Microsoft Windows 7/8/8.1
 - **Mac** : Mac OS 10.6 bis 10.9

Garantie

Ein Jahr beschränkte Garantie auf Produktteile und Verarbeitung